

Миниатюрные контакторы сопряжения с электродвигателями


Миниатюрные контакторы для контроллеров

Правила формулирования заказа



BC 7-30-10-1.4

Осциллограммы напряжения на катушке при отключении



SST 016 91 K

Со встроенной защитной цепью



SST 016 91 K

- Непосредственное подключение к выходу контроллера
- Встроенная защитная цепь с диодами и дополнительным ограничителем перенапряжения
- Однозначное подключение катушки
- Экономия времени и денег за счет уменьшения числа внешних соединений
- При необходимости можно использовать тепловое реле Т 7 DU, см. стр. 6/14

Миниатюрные контакторы сопряжения BC 6 (Установка блоков вспомогательных контактов невозможна)

Тип	Код заказа	Вспомога- тельные контакты		Мощность на валу электродвигат. для AC-2, AC-3		Шук вупа- ковке	Масса, кг 1 шт.
		Н.О.	Н.З.	220 В 240 В кВт	380 В 440 В кВт		
Миниатюрные контакторы сопряжения с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1.4 Вт							
BC 6-30-10-1.4	GJL 121 3001 R 8101	1	0	2.2	4	10	0.180
BC 6-30-01-1.4	GJL 121 3001 R 8011	0	1	2.2	4	10	0.180
Миниатюрные контакторы сопряжения со штырьковыми соединениями, цепь управления постоянного тока, 24В / 1.4Вт							
BC 6-30-10-F-1.4	GJL 121 3003 R 8101	1	0	2.2	4	10	0.180
BC 6-30-01-F-1.4	GJL 121 3003 R 8011	0	1	2.2	4	10	0.180
Миниатюрные контакторы сопряжения с соединениями пайкой, цепь управления постоянного тока, 24В / 1.4Вт, I _н ≤ 8А							
BC 6-30-10-P-1.4	GJL 121 3009 R 8101	1	0	2.2	4	10	0.170
BC 6-30-01-P-1.4	GJL 121 3009 R 8011	0	1	2.2	4	10	0.170
Миниатюрные контакторы сопряжения с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2.4Вт							
BC 6-30-10-2.4	GJL 121 3001 R 5101	1	0	2.2	4	10	0.180
BC 6-30-01-2.4	GJL 121 3001 R 5011	0	1	2.2	4	10	0.180
Миниатюрные контакторы сопряжения со штырьковыми соединениями, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2.4Вт							
BC 6-30-10-F-2.4	GJL 121 3003 R 5101	1	0	2.2	4	10	0.170
BC 6-30-01-F-2.4	GJL 121 3003 R 5011	0	1	2.2	4	10	0.170
Миниатюрные контакторы сопряжения с соединениями пайкой, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2.4Вт, I _н ≤ 8А							
BC 6-30-10-P-2.4	GJL 121 3009 R 5101	1	0	2.2	4	10	0.170
BC 6-30-01-P-2.4	GJL 121 3009 R 5011	0	1	2.2	4	10	0.170

Миниатюрные контакторы сопряжения BC 7 (Установка блоков вспомогательных контактов невозможна)

Миниатюрные контакторы сопряжения с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1.4 Вт							
BC 7-30-10-1.4	GJL 131 3001 R 8101	1	0	3.0	5.5	10	0.170
BC 7-30-01-1.4	GJL 131 3001 R 8011	0	1	3.0	5.5	10	0.170
Миниатюрные контакторы сопряжения со штырьковыми соединениями, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1.4 Вт							
BC 7-30-10-F-1.4	GJL 131 3003 R 8101	1	0	3.0	5.5	10	0.170
BC 7-30-01-F-1.4	GJL 131 3003 R 8011	0	1	3.0	5.5	10	0.170
Миниатюрные контакторы сопряжения с соединениями пайкой, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1.4 Вт, $I_n < 8$ А							
BC 7-30-10-P-1.4	GJL 131 3009 R 8101	1	0	3.0	5.5	10	0.170
BC 7-30-01-P-1.4	GJL 131 3009 R 8011	0	1	3.0	5.5	10	0.170
Миниатюрные контакторы сопряжения с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2.4 Вт							
BC 7-30-10-2.4	GJL 131 3001 R 5101	1	0	3.0	5.5	10	0.170
BC 7-30-01-2.4	GJL 131 3001 R 5011	0	1	3.0	5.5	10	0.170
Миниатюрные контакторы сопряжения со штырьковыми соединениями, цепь управления пост. тока, 17 ... 32 В / 2.4 Вт							
BC 7-30-10-F-2.4	GJL 131 3003 R 5101	1	0	3.0	5.5	10	0.170
BC 7-30-01-F-2.4	GJL 131 3003 R 5011	0	1	3.0	5.5	10	0.170
Миниатюрные контакторы сопряжения с соединениями пайкой, цепь управления пост. тока, 17 ... 32 В / 2.4 Вт, $I_n < 8$ А							
BC 7-30-10-P-2.4	GJL 131 3009 R 5101	1	0	3.0	5.5	10	0.170
BC 7-30-01-P-2.4	GJL 131 3009 R 5011	0	1	3.0	5.5	10	0.170

Миниатюрные контакторы для контроллеров B 6 S со встроенной защитной цепью

(Установка блоков вспомогательных контактов невозможна)

Миниатюрные контакторы для контроллеров с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1.7 Вт							
B6 S-30-10-1.7	GJL 121 3001 R7101	1	0	2.2	4.0	10	0.180
B6 S-30-01-1.7	GJL 121 3001 R7011	0	1	2.2	4.0	10	0.180
Миниатюрные контакторы для контроллеров с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2.8 Вт							
B6 S-30-10-2.8	GJL 121 3001 R7102	1	0	2.2	4.0	10	0.180
B6 S-30-01-2.8	GJL 121 3001 R7012	0	1	2.2	4.0	10	0.180

Миниатюрные контакторы для контроллеров B 7 S

(Установка блоков вспомогательных контактов невозможна)

Миниатюрные контакторы для контроллеров с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1.7 Вт							
B7 S-30-10-1.7	GJL 131 3001 R7101	1	0	3.0	5.5	10	0.180
B7 S-30-01-1.7	GJL 131 3001 R7011	0	1	3.0	5.5	10	0.180
Миниатюрные контакторы для контроллеров с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2.8 Вт							
B7 S-30-10-2.8	GJL 131 3001 R7102	1	0	3.0	5.5	10	0.180
B7 S-30-01-2.8	GJL 131 3001 R7012	0	1	3.0	5.5	10	0.180

Миниатюрные реле управления, реле сопряжения, миниатюрные реле для контроллеров


Правила формулирования заказа



КС 6-40 Е-Р

Осциллограммы напряжения на катушке при отключении

Без защитной цепи



24 В
-1000 В
0 280 мкс

Со встроенной защитной цепью



24 В
0
отключение

- Непосредственное подключение к выходу контроллера
- Встроенная защитная цепь с диодами и дополнительным ограничителем перенапряжения
- Однозначное подключение катушки
- Экономия времени и денег за счет уменьшения числа внешних соединений

Тип	Код заказа Дополнения к коду заказа ☐ .. ☐ приведены на стр. 6/1	Вспомогательные контакты		Ток коммутации			Шух	Масса, в упаковке	кг 1 шт.
		Н.О.	Н.З.	220 В 240 В А	380 В 440 В А	500 В А			

Миниатюрные реле управления

Реле управления с винтовыми зажимами, цепь управления переменного тока, 3,5 ВА									
К 6-40 Е	GJH 121 1001 R ☐ 40 ☐	4	0	4	3	2		10	0.180
К 6-31 Z	GJH 121 1001 R ☐ 31 ☐	3	1	4	3	2		10	0.180
К 6-22 Z	GJH 121 1001 R ☐ 22 ☐	2	2	4	3	2		10	0.180

Реле управления со штырьковыми соединениями, цепь управления переменного тока, 3,5 ВА									
К 6-40 Е- F	GJH 121 1003 R ☐ 40 ☐	4	0	4	3	2		10	0.170
К 6-31 Z- F	GJH 121 1003 R ☐ 31 ☐	3	1	4	3	2		10	0.170
К 6-22 Z- F	GJH 121 1003 R ☐ 22 ☐	2	2	4	3	2		10	0.170

Реле управления с соединениями пайкой, цепь управления переменного тока, 3,5 ВА									
К 6-40 Е- P	GJH 121 1009 R ☐ 40 ☐	4	0	4	3	2		10	0.170
К 6-31 Z- P	GJH 121 1009 R ☐ 31 ☐	3	1	4	3	2		10	0.170
К 6-22 Z- P	GJH 121 1009 R ☐ 22 ☐	2	2	4	3	2		10	0.170

Реле управления с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 3,5 Вт									
КС 6-40 Е	GJH 121 3001 R ☐ 40 ☐	4	0	4	3	2		10	0.180
КС 6-31 Z	GJH 121 3001 R ☐ 31 ☐	3	1	4	3	2		10	0.180
КС 6-22 Z	GJH 121 3001 R ☐ 22 ☐	2	2	4	3	2		10	0.180

Реле управления со штырьковыми соединениями, цепь управления постоянного тока, 3,5 Вт									
КС 6-40 Е- F	GJH 121 3003 R ☐ 40 ☐	4	0	4	3	2		10	0.170
КС 6-31 Z- F	GJH 121 3003 R ☐ 31 ☐	3	1	4	3	2		10	0.170
КС 6-22 Z- F	GJH 121 3003 R ☐ 22 ☐	2	2	4	3	2		10	0.170

Реле управления с соединениями пайкой, цепь управления постоянного тока, 3,5 Вт									
КС 6-40 Е- P	GJH 121 3009 R ☐ 40 ☐	4	0	4	3	2		10	0.170
КС 6-31 Z- P	GJH 121 3009 R ☐ 31 ☐	3	1	4	3	2		10	0.170
КС 6-22 Z- P	GJH 121 3009 R ☐ 22 ☐	2	2	4	3	2		10	0.170

Реле сопряжения (Установка блоков вспомогательных контактов невозможна)

Реле сопряжения с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1,4 Вт									
КС 6-40 Е-1.4	GJH 121 3001 R 8401	4	0	4	3	2		10	0.180
КС 6-31 Z-1.4	GJH 121 3001 R 8311	3	1	4	3	2		10	0.180

Реле сопряжения со штырьковыми соединениями, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1,4 Вт									
КС 6-40 Е- F-1.4	GJH 121 3003 R 8401	4	0	4	3	2		10	0.180
КС 6-31 Z- F-1.4	GJH 121 3003 R 8311	3	1	4	3	2		10	0.180

Реле сопряжения с соединениями пайкой, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1,4 Вт									
КС 6-40 Е- P-1.4	GJH 121 3009 R 8401	4	0	4	3	2		10	0.170
КС 6-31 Z- P-1.4	GJH 121 3009 R 8311	3	1	4	3	2		10	0.170

Реле сопряжения с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2,4 Вт									
КС 6-40 Е-2.4	GJH 121 3001 R 5401	4	0	4	3	2		10	0.180
КС 6-31 Z-2.4	GJH 121 3001 R 5311	3	1	4	3	2		10	0.180

Реле сопряжения со штырьковыми соединениями, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2,4 Вт									
КС 6-40 Е- F-2.4	GJH 121 3003 R 5401	4	0	4	3	2		10	0.170
КС 6-31 Z- F-2.4	GJH 121 3003 R 5311	3	1	4	3	2		10	0.170

Реле сопряжения с соединениями пайкой, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2,4 Вт									
КС 6-40 Е- P-2.4	GJH 121 3009 R 5401	4	0	4	3	2		10	0.170
КС 6-31 Z- P-2.4	GJH 121 3009 R 5311	3	1	4	3	2		10	0.170

Миниатюрные реле для контроллеров К6 S

со встроенной защитной цепью

(Установка блоков вспомогательных контактов невозможна)

Миниатюрные реле с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 24 В / 1,7 Вт									
К 6 S-40 Е-1.7	GJH 121 3001 R 7401	4	0	4	3	2		10	0.180
К 6 S-31 Z-1.7	GJH 121 3001 R 7311	3	1	4	3	2		10	0.180
К 6 S-22 Z-1.7	GJH 121 3001 R 7221	2	2	4	3	2		10	0.180

Миниатюрные реле с винтовыми зажимами, цепь управления постоянного тока, 17 ... 32 В / 2,8 Вт									
К 6 S-40 Е-2.8	GJH 121 3001 R 7402	4	0	4	3	2		10	0.180
К 6 S-31 Z-2.8	GJH 121 3001 R 7312	3	1	4	3	2		10	0.180
К 6 S-22 Z-2.8	GJH 121 3001 R 7222	2	2	4	3	2		10	0.180