


Клеммы с держателем плавких предохранителей 5x20 мм и 5x25 мм

Пружинный зажим ↳ DIN 3


Клеммы D 2,5/8 .SFT.2L - 2.5 мм² шириной 8 мм

Характеристики			IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)		Одножильный	0.12 - 4
		Многожильный	0.12 - 2.5
		Изол. наконечник	0.5 - 2.5
Напряжение		B	630
Ток		A	6.3
Номинальное сечение провода		мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции		мм	9.5




Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	D 2,5/8.SFT.2L	1SNA 290 091 R2600
	оранжевая	D 2,5/8.SFT.2L	1SNA 290 092 R2700




Аксессуары

Торцевой фиксатор	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолатор	серый	FED8SF.2L	3 мм	1SNA 291 131 R1700
	оранжевый	FED8SF.2L	3 мм	1SNA 291 132 R1000
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	BJDL8.2	24 A	1SNA 291 122 R1600
	3 полюса	BJDL8.3	24 A	1SNA 291 123 R1700
	4 полюса	BJDL8.4	24 A	1SNA 291 144 R2400
	5 полюсов	BJDL8.5	24 A	1SNA 291 145 R2500




Характеристики			IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)		Одножильный	0.12 - 4
		Многожильный	0.12 - 2.5
		Изол. наконечник	0.5 - 2.5
Напряжение		B	630
Ток		A	6.3
Номинальное сечение провода		мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции		мм	9.5

(1) Индикатор плавления с неоновой лампой 110 В - 220 В
(2) Индикатор плавления со светодиодом 24 В
(3) Индикатор плавления со светодиодом 48 В



Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма с контрольной розеткой (1) серый	D 2,5/8.SFLT.2L	1SNA 290 093 R2000	50
(2) серый	D 2,5/8.SFDT.2L	1SNA 290 094 R2100	50
(3) серый	D 2,5/8.SFD1T.2L	1SNA 290 095 R2200	50
Клемма с тестовой розеткой серый корпус/синий рычаг	D 2,5/8.SNT.2L	1SNA 290 097 R2400	50



Аксессуары

Торцевой фиксатор	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолатор	серый	FED8SF.2L	3 мм	1SNA 291 131 R1700
	оранжевый	FED8SF.2L	3 мм	1SNA 291 132 R1000
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	BJDL8.2	24 A	1SNA 291 122 R1600
	3 полюса	BJDL8.3	24 A	1SNA 291 123 R1700
	4 полюса	BJDL8.4	24 A	1SNA 291 144 R2400
	5 полюсов	BJDL8.5	24 A	1SNA 291 145 R2500